

INFOS / TECHNISCHE DATEN V2.0

www.the
BLACKY
.net

GAD

Elektronik-Komponenten-
Vertriebs GmbH

Gewerbering 11
68723 Plankstadt

Tel.: 06202-9 26 26 0
Fax: 06202-9 26 26 22

email:
verkauf@gad-komponenten.de

internet:
www.gad-komponenten.de

PRODUKTE:

BLACKY DMX IM KOFFERSET 60000151

Lieferumfang:

- 1 x Blacky DMX
- 1 x Blende A: Länge 220 mm, ø 100 mm
- 1 x Blende B: Länge 280 mm, ø 160 mm
- 1 x Blendenaufnahme Länge 60 mm und Rändelschrauben
- 1 x Netzteil 110-230 V
- 1 x Spanngurt
- 1 x Metallkoffer

315.-€

BLACKY REMOTE CONTROL 00000141

Lieferumfang:

- 1x Fernbedienung mit Taster und LED
- 1x Anschlusskabel 3m, verlängerbar über Standard XLR-Mikrofonkabel

69.-€

BLACKY SPEZIALBLENDEN:

Blende C (Mini): 90000457
Länge 175 mm, ø 100 mm

19.- €

Blende D (Maxi): 90000456
Länge 300 mm, ø 200 mm

23.-€

BLENDENAUFNAHME: 90000462

Extra lang: Länge: 110 mm

24.-€

Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand
Versandkosten abhängig von Lieferadresse,
innerhalb Deutschlands 6.- € pro Kofferset

TECHNISCHE DATEN: BLACKY DMX

Betriebsspannung: 5V

Betriebsstrom: max. 700mA

Öffnungswinkel: 60°/ 90°/ 135°/ 180°

Drehmoment an der Welle: 28 N/cm

Blenden:

Blende A: Länge 220 mm, Durchmesser 100 mm

Blende B: Länge 280 mm, Durchmesser 160 mm

Blende C: Länge 175 mm, Durchmesser 100 mm

Blende D: Länge 300 mm, Durchmesser 200 mm

Blendenaufnahme:

Standard: Länge: 60 mm

Extra lang: Länge: 110 mm

Ansteuerung:

DMX512/2000 / DMX512/1990 / Fernbedienung

Anschlüsse:

XLR-5pol male, XLR-5pol female

Stromversorgung:

Netzteil 110-230 V ohne Umschalten,
verpolungssicher,

Netzteilstecker wird am Gerät mit Überwurfmutter
befestigt

Adressierung und Einstellungen:

2-Tasten-Codierschalter

Gerätemaße:

Länge x Breite x Höhe (mm) ohne Blende

über alles: 190 x 105 x 80

nur Gehäuse: 124 x 105 x 51

Gewicht: ca. 0,8 kg

Abblendzeit: 0,5-0,7 sec



Bezahlung: - per Nachnahme Preis zuzügl. Nachnahmegebühr UPS
- per Vorkasse nach Erhalt der Auftragsbestätigung an:
GAD-Komponenten, KtoNr. 443301, BLZ 672 92 200, Volksbank Wiesloch